



# TruMark Station 5000

Műszaki adatok

# TruMark Station 5000

## MUNKADARAB SPECIFIKÁCIÓJA

MAX. MUNKADARABMÉRETEK (SZ X MA X MÉ) 680 mm x 500 mm x 700 mm

## RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MOTOROS TENGELEK

Z TENGELY MOZGATÁSI ÚTJA 500 mm 380 mm TruMark 5010 esetén  
X TENGELY MOZGATÁSI ÚTJA 300 mm  
Y TENGELY MOZGATÁSI ÚTJA 300 mm  
Z MOZGATÁSI SEBESSÉG 1,5 m/min  
X MOZGATÁSI SEBESSÉG 6 m/min  
Y MOZGATÁSI SEBESSÉG 6 m/min

## CSATLAKOZÓ ÉS FOGYASZTÁS

VILLAMOS CSATLAKOZÁS (FESZÜLTSG) 115/230 V  
VILLAMOS CSATLAKOZÁS (FREKVENCIA) 50/60 Hz

## MUNKAÁLLOMÁS MÉRETE ÉS TÖMEGE

MUNKAÁLLOMÁS MÉRETEI (SZ X MA X MÉ) 860 mm x 2000 mm x 1310 mm

## LÉZEROSZTÁLY

LÉZEROSZTÁLY 1